



Easee

# Charge Lite

Charge Lite er en pålitelig, fremtidssikret ladeboks skreddersydd for hjemmelading. Bluetooth sikrer stabil, lokal tilkobling, mens avanserte sikkerhetsfunksjoner sørger for at man alltid kan lade trygt. Ladestasjonen er designet for nordiske forhold og er produsert i Norge.

**The future is lite.**

## Egenskaper

Charge Lite kan lade med opptil 11 kW på en trefasekurs, og 7,4 kW på énfase. Opp til tre ladestasjoner kan installeres per bolig. Laderen får kontinuerlige oppdateringer slik at den alltid har den nyeste funksjonaliteten.

- Easee Link™ Lokal last- og fasebalansering.
- Energibalansering mot bygningen.<sup>1</sup>
- Støtter solcellelading.<sup>1</sup>
- Oppdateringer over-the-air (OTA).
- Klargjort for tjenesteleverandører.
- Sort deksel som standard.
- Produsentgaranti: 3 år.

## Sikkerhet

### Beskyttelse

Innebygd vern mot AC og DC-feilstrømmer.<sup>2</sup>  
Temperaturovervåking.  
Overbelastningsvern.  
Slagfasthet: IK10.  
Isolasjonsklasse: I.  
Overspenningskategori III.  
Tyverisikring.

### I samsvar med følgende forskrifter

2014/53/EU (RED).  
2011/65/EU (RoHS).  
2014/30/EU (EMC).  
2014/35/EU (LVD).  
The Electric Vehicles (Smart Charge Points) Regulations 2021.  
Se DoC for detaljer på [eassee.support](https://eassee.support)

## Teknisk informasjon

### Ladekapasitet

IT trefase: 3 x 9 A = 6,4 kW.  
TN trefase: 3 x 16 A = 11 kW.  
IT/TN énfase: 1 x 32 A = 7,4 kW.

### Elektrisk

Spenning: 3x 230 V / 400 V AC (±10%).  
Nettfrekvens: 50 Hz.  
Nettsystem: TN, IT, TT.  
Tilkoblingspunkt: Type 2-kontakt.  
Automatisk justering av ladehastighet basert på tilgjengelig strømkapasitet.<sup>1</sup>  
Automatisk lading med solstrøm.<sup>1</sup>  
Automatisk fasebalansering.<sup>1</sup>  
Innebygd energimåler.

### Tilkobling

Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n.  
Bluetooth 4.3.  
Integrert eSim (4G/LTE).  
OCPP 1.6.  
Easee Link<sup>RF</sup> (mellom ladestasjon og Equalizer).  
Innebygd RFID/NFC-leser for tilgangskontroll.  
Easee App for styring og overvåking.

### Generelt

Dimensjoner (mm): H: 256 x B: 193 x D: 106  
Avstand, monteringshull (mm):  
c/c H: 160, B: 125  
Driftstemperatur: -30 °C til +40 °C  
Vekt: 1,5 kg

## Easee App

### Pålitelig, lokal kontroll

Ved å koble opp mot laderen via Bluetooth får du lokale styringsmuligheter og andre nyttige funksjoner.

- Styr ladingen.
- Sjekk laderstatus.
- Lås/lås opp ladekabel.
- Godkjenn lading med app.
- Oppsummering av ladeøkt.
- Oversikt over totalforbruk.
- Oversikt over tilgjengelig strømkapasitet.
- Innstillinger.

For Østerrike, Finland, Tyskland, Nederland, Sveits: Charge Lite er en hjemmeladdeenhet som er produsert og designet kun for privat bruk. Charge Lite skal kun brukes til boligbruk. Boligbruk er å forstå som bruk i eller rundt den enkeltes egen bolig. Charge Lite-laderen skal til enhver tid benytte seg av den enkeltes private tilkobling til strømnettet. Charge Lite-ladere kan ikke brukes til lading av elbiler som involverer refusjon av penger basert på faktisk strømforbruk. Charge Lite-laderen kan ikke brukes til å beregne dette forbruket.

For Belgia, Kroatia, Tsjekia, Danmark, Estland, Frankrike, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Storbritannia: Charge Lite er ikke i samsvar med Måleinstrumentdirektivet (MID). I noen markeder er MID-samsvar ennå ikke et krav for lading av elektriske kjøretøyer der det forventes refusjon eller forbruk rapporteres som en kostnad i selvangivelser; vennligst sjekk lokale regler for mer informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet er kun til informasjonsformål, er gitt som den er, og kan endres uten varsel. Easee ASA inkludert dets datterselskaper påtar seg ikke noe ansvar for riktigheten eller fullstendigheten av informasjonen og illustrasjonene, og er ikke juridisk eller på annen måte ansvarlig for dine vurderinger, avveininger, beslutninger eller fravær av slike, eller annen bruk av informasjonen i dette dokumentet.

Ingen del av denne publikasjonen kan republiseres, reproduseres, overføres eller gjenbrukes i noen annen form, på noen måte eller i noe format, for din egen eller tredjeparts bruk, med mindre annet er skriftlig avtalt med Easee eller dets datterselskaper. Enhver tillatt bruk skal alltid gjøres i samsvar med god praksis og sikre at ingen skade kan påføres Easee, eller ved å villedde forbrukeren.

Easee og Easee-produkter, produktnavn, varemerker og slagord, enten de er registrert eller ikke, er Easees åndsverk og kan ikke brukes uten Easees skriftlige tillatelse på forhånd. Alle andre nevnte produkter og tjenester kan være varemerker eller tjenestemerker for sine respektive eiere.

Den siste versjonen av denne publikasjonen kan lastes ned på <http://easee.support>

September 2023 - Versjon 1.02  
© 2023 av Easee ASA. Alle rettigheter reservert.



Easee ASA  
Vassbotnen 23  
4033 Stavanger, Norge  
Org.nr: 920 292 046

Easee er distribuert og vedlikeholdt av et nettverk med kvalifiserte partnere og forhandlere. Finn mer informasjon og din lokale partner på:

[www.easee.com](http://www.easee.com)