



Easee

Charge Up

Scopri il nostro affidabile caricatore per veicoli elettrici a prova di futuro per le tue necessità di ricarica domestica. Charge Up supporta tutti i veicoli, le fasi e le reti, offrendo la massima potenza disponibile. Le sue avanzate funzionalità di sicurezza garantiscono una ricarica sicura in ogni momento.

Sicuro. Affidabile. A prova di futuro.

Caratteristiche

Charge Up può caricare fino a 7.4 kW su un circuito monofase e fino a 22 kW su un circuito trifase. Installa fino a 3 caricatori per ogni sito domestico. Il caricatore viene continuamente aggiornato con le funzionalità più recenti.

- Easee Link™ bilanciamento locale del carico e delle fasi.
- Sistema di accodamento automatico.

- Blocco permanente del cavo di Tipo 2.
- Lettore RFID integrato (NFC/ISO 14443 e MIFARE Classic®).
- Universale, si adatta a tutti i tipi di auto elettriche e alimentatori.
- Pieno controllo con l'App Easee o con integrazioni di terze parti.
- Garanzia del produttore: 5 anni in base alla procedura di garanzia Easee

Sicurezza

Protezione

RCD integrato tipo A 30 mA CA secondo EN 60947-2 e dispositivo di rilevamento della corrente continua residua da 6 mA (RDC-DD) conforme a IEC 62955, 9.9. Monitoraggio della temperatura. Protezione da sovraccarico. Grado di protezione: IP54 (la piastra posteriore è IP22 senza coperchio). Resistenza agli urti: IK10. Categoria di sovratensione III. Protezione antifurto. Scopri di più su easee.com/manuals

Conforme alle seguenti normative

2014/53/EU (RED).
2011/65/EU (RoHS).
2014/30/EU (EMC).
2014/35/EU (LVD).
Vedi DoC per i dettagli su easee.com/doc

Tecnico

Potenza di carica

Monofase: 1.4 kW (6 A) - 7.4 kW (32 A).
TN trifase: 4.1 kW (6 A) - 22 kW (32 A).
IT trifase: 2.4 kW (6 A) - 12.7 kW (32 A).

Elettrico

Tensione: 3x 230 V / 400 V CA (±10%).
Frequenza di rete: 50 Hz.
Rete di installazione: TN, IT, TT.
Connettore di ricarica: Tipo 2 (Mode 3).
Regolazione automatica della velocità di carica in base alla corrente disponibile.¹
Ricarica automatica con generazione solare.¹
Bilanciamento automatico delle fasi.

Connettività

Wi-Fi 2,4GHz b/g/n.
Bluetooth 4.2.
Integrata LTE Cat M1.
OCPP 1.6J
Easee Link^{RF} (tra i caricatori / tra il caricatore e l'Equalizer¹).
Lettore RFID/NFC integrato per il controllo degli accessi.
Easee App per controllo e monitoraggio.

Generale

Dimensioni (mm): A: 256 x L: 193 x P: 106.
Montaggio a parete (mm): c/c A: 160 x L: 125.
Temperatura di esercizio: da -30 °C a +40 °C.
Peso: 1.5kg.

Easee App

- Controllare la ricarica.
- Visualizzare lo stato del caricatore.
- Bloccare/sbloccare il cavo di ricarica.
- Autorizzare la ricarica con l'app.
- Riepilogo della sessione di ricarica.
- Contatore dei consumi a vita.
- Panoramica dell'energia disponibile.
- Configurazione.

Charge Up è un dispositivo di ricarica per uso domestico, prodotto e progettato esclusivamente per l'uso residenziale. I caricabatterie Charge Up non devono essere utilizzati per scopi non residenziali. Per uso residenziale si intende l'uso all'interno o intorno alla residenza di un individuo. Il caricabatterie Charge Up deve sempre utilizzare la connessione privata di un individuo alla rete elettrica. I caricabatterie Charge Up non possono essere utilizzati per la ricarica di veicoli elettrici per i quali si desidera un rimborso basato sul consumo effettivo di elettricità. Il caricabatterie Charge Up non può essere utilizzato per calcolare tale consumo.

Charge Up non è conforme alla direttiva MID. In alcuni paesi, la conformità MID non è ancora un requisito per la ricarica dei veicoli elettrici per i quali è previsto un rimborso o quando il consumo è dichiarato come un costo nella dichiarazione dei redditi; si prega di verificare le regole locali per ulteriori informazioni.

Le informazioni contenute in questo documento sono solo a scopo informativo, fornite così come riportate, e potrebbero essere soggette a modifiche senza preavviso. Easee ASA, comprese le sue sussidiarie, non si assume alcuna responsabilità per la correttezza o la completezza delle informazioni e delle illustrazioni, non è responsabile di considerazioni, valutazioni, decisioni o assenza di tali da parte del cliente, né tantomeno di usi alternativi delle informazioni riportate in questo documento.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere ripubblicata, riprodotta, trasmessa o riutilizzata in qualsiasi altra forma, con qualsiasi altro mezzo o in qualsiasi modo per uso privato o di terze parti, salvo diverso accordo scritto con Easee o le sue sussidiarie. Qualsiasi uso consentito dovrà sempre essere svolto in conformità con le norme di buona pratica e sarà necessario garantire che nessun danno venga arrecato a Easee o fuorviando il consumatore.

Easee e i prodotti Easee, i nomi dei prodotti, i marchi e gli slogan, registrati o meno, sono proprietà intellettuale di Easee e non possono essere utilizzati previo il consenso scritto di Easee. Tutti gli altri prodotti e servizi menzionati potrebbero essere marchi registrati o di servizio dei rispettivi proprietari.

L'ultima versione di questa pubblicazione può essere scaricata all'indirizzo <http://easee.support>

Settembre 2024 – Versione 1.00
© 2024 di Easee ASA. Tutti i diritti riservati.



Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norvegia
N. org: 920 292 046

Easee è distribuita e gestita da una rete di partner e rivenditori qualificati. Trova maggiori informazioni e il tuo partner locale su:

www.easee.com