



Easee Ready

Con Easee Ready (piastra posteriore e coperchio cieco) potrai predisporre un futuro punto di ricarica a basso costo.

Per passare a un punto di ricarica completo, è possibile acquistare in qualsiasi momento l'Easee Plug & Play (Chargeberry e coperchio anteriore in qualsiasi colore). Ciò consente di scalare facilmente il sistema senza ulteriori lavori elettrici.

Caratteristiche

- Punto di ricarica predisposto a basso costo.
- Supporta l'estensione di più caricabatterie sullo stesso cavo.
- Aggiornamento semplice con il caricatore Easee Plug & Play.
- Sviluppato e prodotto in Norvegia.

Sicurezza

Protezione

Grado di protezione: IP44 (la piastra posteriore è IP22 senza coperchio).
Resistenza agli urti: IK10.

Conforme alle seguenti normative

2011/65/EU (RoHS).
2014/35/EU (LVD).
Vedi DoC per i dettagli su easee.com/doc

Tecnico

Cablaggio

Sezione del cavo: Filo di rame, tra 2,5 e 16 mm²:

- Monofase 32 A: 4,0 mm² a 16 mm²
- Trifase 16 A: 2,5 mm² a 16 mm²
- Il PE deve avere una sezione trasversale uguale o maggiore del cavo di fase.
- Utilizzare la sezione del cavo più grande possibile per rendere il sito a prova di futuro.

Diametro del cavo: 8–22 mm.
Serraggio terminale: 5 Nm.
Lunghezza di spelatura del cavo: 12 mm.


Installazione

Rete di installazione: TN, IT o TT.
Disgiuntore: Max 40 A (Easee Home, One, Charge Lite) o max 80 A (Easee Charge).


Generale

Dimensioni (mm): A: 256 x L: 193 x P: 78.
Montaggio a parete (mm): c/c H: 160 x L: 125.
Colore: Nero.
Kit di installazione incluso.

Easee Ready contiene



Backplate



Coperchio cieco

Le informazioni contenute in questo documento sono solo a scopo informativo, fornite così come riportate, e potrebbero essere soggette a modifiche senza preavviso. Easee ASA, comprese le sue sussidiarie, non si assume alcuna responsabilità per la correttezza o la completezza delle informazioni e delle illustrazioni, non è responsabile di considerazioni, valutazioni, decisioni o assenza di tali da parte del cliente, né tantomeno di usi alternativi delle informazioni riportate in questo documento.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere ripubblicata, riprodotta, trasmessa o riutilizzata in qualsiasi altra forma, con qualsiasi altro mezzo o in qualsiasi modo per uso privato o di terze parti, salvo diverso accordo scritto con Easee o le sue sussidiarie. Qualsiasi uso consentito dovrà sempre essere svolto in conformità con le norme di buona pratica e sarà necessario garantire che nessun danno venga arrecato a Easee o fuorviando il consumatore.

Easee e i prodotti Easee, i nomi dei prodotti, i marchi e gli slogan, registrati o meno, sono proprietà intellettuale di Easee e non possono essere utilizzati previo il consenso scritto di Easee. Tutti gli altri prodotti e servizi menzionati potrebbero essere marchi registrati o di servizio dei rispettivi proprietari.

L'ultima versione di questa pubblicazione può essere scaricata all'indirizzo <http://easee.support>

Gennaio 2024 - Versione 1.01

© 2023 di Easee ASA. Tutti i diritti riservati.



Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norvegia
N. org: 920 292 046

Easee è distribuito e gestito da una rete di partner e rivenditori qualificati. Trova maggiori informazioni e il tuo partner locale su:

www.easee.com