Easee Home

Easee Home es inteligente y se adapta a todos los coches eléctricos, voltajes y redes eléctricas. El Robot de Carga detecta automáticamente si el coche soporta o no la carga trifásica. No hay necesidad de preocuparse por las especificaciones técnicas, Easee Home siempre se adapta a las necesidades del coche y ofrece la potencia máxima disponible en su vivienda.

Características

Easee Home puede cargar hasta 7,4 kW en un circuito monofásico, y hasta 22 kW en un circuito trifásico. Instale hasta tres cargadores en una misma vivienda. El cargador se actualiza continuamente con las últimas funciones.

- Equilibrio de fase y carga sin conexión Easee Link™.
- Equilibrio energético con el edificio.[1]
- Soporte de carga solar.[1]
- Actualizaciones inalámbricas.
- Listo para proveedores de servicios.
- Garantía de fabricante: 3 años (España).

Seguridad

Protección
Sistema de detección de falla a tierra incorporado.
Monitoreo de temperatura.
Protección contra sobrecarga.
Grado de protección: IP54 (la placa trasera es IP22 sin cubierta).
Resistencia al impacto: IK10.
Clase de aislamiento: I.
Categoría de sobretensión III.
Protección antirrobo.

Cumple con las siguientes normativas
2014/53/EU (RED).
2011/65/EU (RoHS).
2014/30/EU (EMC).
2014/35/EU (LVD).
Consulte la Declaración de Conformidad para obtener más detalles en easee.com/doc

Técnico

Potencia de carga
Monofásico: 1,4 kW (6 A) - 7,4 kW (32 A).
TN trifásico: 4,1 kW (6 A) - 22 kW (32 A).
IT trifásico: 2,4 kW (6 A) - 12,7 kW (32 A).

Eléctrico
Voltaje: 3x 230 V / 400 V CA (±10%).
Frecuencia de red: 50 Hz.
Red de instalación: TN, IT, TT.
Punto de conexión: Enchufe Tipo 2.
Ajuste automático de la velocidad de carga en función de la corriente disponible.[1]
Carga automática con generación solar.[1]
Equilibrio de fases automático.[1]
Contador de energía incorporado.

Conectividad
Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n.
Bluetooth 4.2.
eSim integrada (LTE celular).
OCPP 1.6.
Easee Link^{RF} (entre el cargador y el Equalizer).
Lector RFID/NFC integrado para control de acceso.
Easee App para control y monitoreo.

General
Dimensiones (mm): Al: 256 x An: 193 x Pr: 106.
Montaje en pared (mm): c/c Al: 160 x An: 125.
Temperatura de operación: -30 °C a +40 °C.
Peso: 1,5 kg.

Easee App

Control local fiable
Obtenga un potente control local de su cargador conectándose a través de Bluetooth y obtenga acceso a muchas funciones útiles.

- Control de carga.
- Ver el estado del cargador.
- Bloqueo/desbloqueo del cable de carga.
- Autorizar la carga con la aplicación.
- Resumen de la sesión de carga.
- Contador de consumo de por vida.
- Resumen de energía disponible.
- Configuración.

Easee Home	N.º de producto: 10101 (Rojo), 10102 (Blanco), 10103 (Negro), 10104 (Azul), 10105 (Antracita)

1. Se requiere Easee Equalizer.

Para Austria, Finlandia, Alemania, Países Bajos: Easee Home es un dispositivo de carga para el hogar, fabricado y diseñado estrictamente para uso residencial únicamente. Los cargadores Easee Home no deben ser utilizados para fines no residenciales. El uso residencial se entiende como el uso en o alrededor de la residencia de un individuo. El cargador Easee Home debe hacer uso en todo momento de la conexión privada de un individuo a la red eléctrica. Los cargadores Easee Home no pueden ser utilizados para cargar vehículos eléctricos para los cuales se desea un reembolso basado en el consumo real de electricidad. El cargador Easee Home no puede ser utilizado para calcular dicho consumo.

Para Bélgica, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido: Easee Home no cumple con la normativa MID. En algunos países, la conformidad con la normativa MID aún no es un requisito para la carga de vehículos eléctricos para los cuales se espera un reembolso o cuando el consumo se informa como un costo en la declaración de impuestos; consulte las normativas locales para obtener más información.

La información contenida en este documento tiene fines informativos únicamente y está sujeta a cambios sin previo aviso. Easee ASA y sus empresas subsidiarias no aceptan ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de la información y las ilustraciones, y no será considerada responsable de sus consideraciones, valoraciones, decisiones o ausencia de las mismas, ni de ningún otro uso de la información contenida en este documento.

No está permitido publicar, reproducir, transmitir o reutilizar por ningún medio o de ninguna forma, ninguna parte de esta publicación para uso propio o de terceros, a menos que se acuerde lo contrario con Easee o sus subsidiarias bajo petición por escrito. Cualquier uso permitido se realizará siempre de acuerdo con las buenas prácticas y garantizará que no se cause ningún daño a Easee o que se induzca a error al consumidor.

Easee y los productos, nombres de productos, marcas comerciales y eslóganes de Easee, registrados o no, son propiedad intelectual de Easee y no pueden utilizarse sin el permiso previo por escrito de Easee. Todos los demás productos y servicios mencionados pueden ser marcas comerciales o marcas de servicio de sus respectivos propietarios.

La última versión de esta publicación se puede descargar en http://easee.support

Enero 2024 - Versión 2.01
2023 por Easee ASA. Todos los derechos reservados.

Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Noruega
Nº Org.: 920 292 046

Easee es distribuido y mantenido por una red de socios y revendedores calificados. Encuentre más información y su socio local en:

www.easee.com