



Easee

Charge Max

Hjemmelader med svært presis energiavlesning. Den integrerte, MID-sertifiserte strømmåleren åpner for transparent fakturering og fullstendig kontroll på ladeutgiftene.

Kraftig. Presis. Solid.

Funksjoner

Charge Max kan lade opptil 7.4 kW på en énfasekurs, og opptil 22 kW på en trefasekurs. Installerer opptil tre ladere på ett hjemmeanlegg. Laderen oppdateres kontinuerlig med de nyeste funksjonene.

- Nøyaktighet av MID-klasse B, i henhold til EN 50470-3.
- Easee Link™ lokal last- og fasebalansering.

- Automatisk køsystem.
- Permanent låsing av type 2-kabelen.
- Integrert RFID-leser (NFC/ISO 14443 og MIFARE Classic®).
- Universell, -passer alle typer elbiler og strømnett.
- Full kontroll med Easee-appen eller tredjepartsintegrasjoner.
- Produsentgaranti: 5 år i henhold til Easees garantiprosedyre.

Sikkerhet

Beskyttelse

Integrert jordfeilbryter (RCD) type A 30 mA AC i henhold til EN 60947-2.
Integrert 6 mA utstyr for detektering av DC-sumstrømmer (RCD-DD) i samsvar med IEC 62955, 9.9.
Temperaturovervåking.
Overbelastningsvern.
Beskyttelsesgrad: IP54 (bakplaten har IP22 uten deksel).
Slagfasthet: IK10.
Overspenningskategori III.
Tyverisikring.
Les mer på easee.com/manuals

I samsvar med følgende forskrifter

2014/53/EU (RED).
2011/65/EU (RoHS).
2014/30/EU (EMCD).
2014/35/EU (LVD).
MID 2014/32/EU.
The Electric Vehicles (Smart Charge Points) Regulations 2021.
Se DoC for detaljer på easee.support

Teknisk informasjon

Ladekapasitet

1-fase: 1.4 kW (6 A) - 7.4 kW (32 A).
TN 3-fase: 4.1 kW (6 A) - 22 kW (32 A).
IT 3-fase: 2.4 kW (6 A) - 12.7 kW (32 A).

Elektrisk

Spennings: 3 × 230 V / 400 V AC (+/-10 %).
Strømnettfrekvens: 50 Hz.
Strømnett: TN, IT, TT.
Tilkoblingspunkt: Type-2-kontakt (modus 3).
Automatisk justering av ladehastighet basert på tilgjengelig strøm.
Automatisk lading med solstrøm.
Automatisk fasebalansering.
Innebygd strømmåler MID klasse B (±1 %).

Tilkobling

Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n.
Bluetooth BLE 4.2.
Innebygd LTE Cat M1.
OCPP 1.6J.
Easee LinkRF (lokal kommunikasjon mellom laderne og med Equalizer)
Innebygd RFID/NFC-leser for tilgangskontroll.
Easee App og Easee Control for styring og overvåking.

Generelt

Dimensjoner (mm): H: 256 x B: 193 x D: 106.
Mal, veggmontering (mm): c/c H: 160, B: 125.
Driftstemperatur: -30 °C til +40 °C.
Vekt: 1.6 kg.

Easee App

Pålitelig lokal kontroll

Ved å koble opp laderen via Bluetooth får du lokale styringsmuligheter og andre nyttige funksjoner.

- Styr ladingen.
- Sjekk laderstatus.

- Lås/lås opp ladekabel.
- Godkjenn lading med app.
- Oppsummering av ladeøkt.
- Oversikt over totalforbruk.
- Oversikt over tilgjengelig strømkapasitet
- Innstillinger.

Informasjonen i dette dokumentet er kun til informasjonsformål, er gitt som den er, og kan endres uten varsel. Easee ASA inkludert dets datterselskaper påtar seg ikke noe ansvar for riktigheten eller fullstendigheten av informasjonen og illustrasjonene, og er ikke juridisk eller på annen måte ansvarlig for dine vurderinger, avveininger, beslutninger eller fravær av slike, eller annen bruk av informasjonen i dette dokumentet.

Ingen del av denne utgivelsen kan publiseres på nytt, gjengis, overføres eller brukes i noen annen form, med noen virkemidler eller i noen form, til din egen eller tredjeparts bruk, med mindre annet er avtalt med Easee eller deres datterselskaper skriftlig. Enhver tillatt bruk skal alltid skje i samsvar med god praksis og sikre at ingen skade påføres Easee, eller at kunder villedes.

Easee og Easee-produkter, produktnavn, varemerker og slagord, enten de er registrert eller ikke, er Easees åndsverk og kan ikke brukes uten Easees skriftlige tillatelse på forhånd. Alle andre nevnte produkter og tjenester kan være varemerker eller tjenestemerker for sine respektive eiere.

Den siste versjonen av denne publikasjonen kan lastes ned på <http://easee.support>

November 2024 – Versjon 1.01
© 2024 av Easee ASA. Alle rettigheter er forbeholdt.



Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norge
Org.nr: 920 292 046

Easee er distribuert og vedlikeholdt av et nettverk med kvalifiserte partnere og forhandlere. Finn mer informasjon og din lokale partner på:

www.easee.com